正確選用3步驟

萬均防爆值得信賴
£xpert · £xperience · £xecution



- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- 開關接點、LED模組、AM錶頭 均固定安裝於箱內底 板,箱蓋上之操作元件、指示燈罩、AM視窗 採分離 式組合,檢修安全容易。
- 指示燈電源為 AC/DC 12V(-10%)~240V(+10%), 0~ 60 Hz 皆適用。
- 指示燈為高亮度LED,壽命高達十萬小時以上。
- H型橋式接點特殊設計,可減低接觸電阻及溫度,也可 適用於儀控本安信號傳送,壽命比傳統式金接點還要
- 多層防爆製作,接點為耐壓防爆認證,完全無火花, 入線方式適合各種施工法。

Zone						0	1	2	20	21	22	
				適	用區域		•	•		•	•	
產	品	型	號	8150/5								
防	爆	等	級	Ex d e ia/ib [ia Ga] mb op pr/op is q IIA, IIB, IIC T6, T5, T4, T3 Gb Ex tb IIIA, IIIB, IIIC T80°C, T95°C, T130°C Db								
認	譜	文	件	職安署登錄完成通知書								

型式檢定合格證明書 **IECEx CoC** 電氣規格

1100V AC/DC, max.630A, IP66 適用溫度 -60°C ~ +85°C

本 體 材 質 SUS304 或 SUS316L不銹鋼箱

8150/5-(C/D長度)-(A/B長度)-(深度)-(選用材質)(3)(外殼設計)1

1 = 螺絲鎖蓋

献	נימ	IX	反	A	B C A	A O D	B A B
可	選	深	度	91mm	150mm	190mm	230mm
可	選	材	質	2 = SI	US304	3 = SU	JS316L
表	面	處	理		3 = 髮 絲 紋	(電解抛光)	

各種6A按鈕開關、6A照光式按鈕、16A選擇開關、LED指示燈、安培表



外 殼 設 計













2 = 鉸鍊與鑰匙鎖頭(掀蓋)



			箱體高度				
箱體型式	91mm	150mm	190mm	230mm	有絞鍊		
8150/5-0116-0116-***-*311	•						
8150/5-0176-0116-***-*311	•						
8150/5-0176-0176-***-*311	•						
8150/5-0230-0176-***-*311	•	•					
8150/5-0176-0236-***-*3*1		•			•		
8150/5-0300-0200-***-*3*1		•			•		
8150/5-0200-0300-***-*3*1		•			•		
8150/5-0360-0176-***-*311	•	•					
8150/5-0176-0360-***-*3*1		•			•		
8150/5-0360-0360-***-*3*1	•	•	•	• 1)	•		
8150/5-0400-0300-***-*3*1		• 1)		•	•		
8150/5-0300-0400-***-*3*1		•		•	•		
8150/5-0400-0400-***-*3*1		•		•	•		
8150/5-0550-0360-***-*3*1				•	•		
8150/5-0360-0550-***-*321				• 2)	•		
8150/5-0600-0400-***-*3*1		• 1)		•	•		
8150/5-0400-0600-***-*3*1		•		•	•		
8150/5-0727-0360-***-*311	•	•	•				
8150/5-0360-0727-***-*321		• 2)	• 2)		•		
8150/5-0600-0600-***-*3*1		•		•	•		
8150/5-0787-0480-***-*311				•	•		
8150/5-0480-0787-***-*311				• 2)	•		

●=可選用 1)=不能安裝鉸鍊 2)=必須安裝鉸鍊

*以上尺寸為常賣品,欲購買其他尺寸可詢問業務